


## FARO TRABAJO USO GENERAL 16 LED 3W = 48W DE 12-36V ,1800LM AFD-F001



Potencia 48W



Voltaje 9 - 32V



Flujo luminoso  
1800 LM



IP68

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	48W
Flujo luminoso	1800LM
Fuente de luz	16 piezas X Bridgelux 3W
Rango de voltaje	9-32 V
tasa impermeable	IP68
Lente 6.	PC
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Vida útil del LED	30000 horas
Temperatura	-45 °C - + 85 °C
Beam:	Haz de inundación y punto opcional



Front



Side



Back

